

FF ES101 Elektronik Siren



Dedal  **EN54-3**

ÖZELLİKLER

- ▶ Düşük akım tüketimi
- ▶ Estetik tasarım ile her mahale uygun
- ▶ Kilitlenebilir soket yapısı ile sabotaj korumalı
- ▶ İki farklı soket yapısı ile iç ve dış mahal kullanım
- ▶ 4 farklı ton seçeneği
- ▶ Yangına dayanıklı gövde
- ▶ 12-24V DC seçeneği ile güvenlik sistemlerine uyumlu
- ▶ Kırmızı veya beyaz gövde seçeneği

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Gerilimi	24V DC
Alarm Akımı @24V DC	<10,6mA
Performans:	
Ses Çıkışı	98dB
Ton Sayısı	4
Frekans Aralığı	600-2800Hz
Çevresel:	
Nem	%5 ~ %95
Sıcaklık	-10°C ~ +55°C
Muhafaza	ABS
Koruma Derecesi	IP43 veya IP65

SİPARİŞ DETAYLARI

- ▶ FF ES101-A — Elektronik Siren, iç mahal
- ▶ FF ES101-AB — Elektronik Siren, iç mahal, beyaz
- ▶ FF ES101-B — Elektronik Siren, dış mahal IP65
- ▶ FF ES101-BB — Elektronik Siren, dış mahal IP65, beyaz

FND-DS-FFES101-TR-REV00