

FF ES103 Elektronik Siren



Dedal  **EN54-3**

ÖZELLİKLER

- ▶ Düşük akım tüketimi
- ▶ Estetik tasarım ile her mahale uygun
- ▶ Kilitlenebilir soket yapısı ile sabotaj korumalı
- ▶ İki farklı soket yapısı ile iç ve dış mahal kullanım
- ▶ Güçlü mikro işlemci ve özel dizayn edilmiş lens ile maksimum performans
- ▶ 4 farklı ton seçeneği
- ▶ Kırmızı veya beyaz gövde seçeneği
- ▶ 85-265V AC çalışma aralığı
- ▶ Yangına dayanıklı gövde

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Gerilimi	85-265V AC
Alarm Akımı @220V AC	<10,3mA
Performans:	
Ses Çıkışı	98dB
Ton Sayısı	4
Frekans Aralığı	600-2800Hz
Çevresel:	
Nem	%5 ~ %95
Sıcaklık	-10°C ~ +55°C
Muhafaza	ABS
Koruma Derecesi	IP43 veya IP65

SİPARİŞ DETAYLARI

- ▶ FF ES103-A — Elektronik Siren, iç mahal
- ▶ FF ES103-AB — Elektronik Siren, iç mahal, beyaz
- ▶ FF ES103-B — Elektronik Siren, dış mahal IP65
- ▶ FF ES103-BB — Elektronik Siren, dış mahal IP65, beyaz

FND-DS-FFES103-TR-REV00

