

## FF ESF101 ELEKTRONİK SİREN VE FLAŞÖR



Đedal

CE

EN54-3

### ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- ▶ Estetik tasarım ile her mahale uygun
- ▶ Kilitlenebilir soket yapısı ile sabotaj korumalı
- ▶ İki farklı soket yapısı ile iç ve dış mahal kullanım
- ▶ 12 LED ile maksimum performans
- ▶ Özel dizayn edilmiş lens ile maksimum performans
- ▶ Güçlü mikroişlemci ile maksimum performans
- ▶ Kırmızı ve beyaz gövde seçeneđi
- ▶ 0,5Hz veya 1Hz seçeneđi
- ▶ Yangına dayanıklı gövde

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Gerilimi	24V DC
Alarm Akımı @24V DC	<30,1mA
<b>Performans:</b>	
Ses Çıkışı	98dB
Ton Sayısı	4
Frekans Aralığı	600-2800Hz
<b>Flaşör:</b>	
Flash Hızı	1Hz
Flash Rengi	Kırmızı
<b>Çevresel:</b>	
Nem	5% ile 95%
Sıcaklık	-10°C ile +55°C
Muhafaza	ABS
Koruma Sınıfı	IP42 veya IP65

### SİPARİŞ DETAYLARI

- ▶ FF ESF101-A Elektronik Siren ve Flaşör iç mahal
- ▶ FF ESF101-AB Elektronik Siren ve Flaşör iç mahal beyaz
- ▶ FF ESF101-B Elektronik Siren ve Flaşör dış mahal
- ▶ FF ESF101-BB Elektronik Siren ve Flaşör dış mahal beyaz

