

## FF PSU2405 HARİCİ GÜÇ KAYNAĞI, 24VDC 5A



### ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- ▶ Harici Güç Kaynağı, Kutulu
- ▶ 1 x 5A veya 2 x 2,5A çıkış seçeneği
- ▶ 7Ah veya 12Ah akü desteği
- ▶ Hata durumunda çalışan kuru kontak röle çıkışı
- ▶ Kolay hata tanımı için durum gösterge Ledleri
- ▶ Sıcaklık kompanzasyonlu, akıllı akü şarj devresi
- ▶ Kısa devre ve aşırı yük durumlarına karşı koruma
- ▶ Tamamen kapalı ve sağlam yapı
- ▶ EN54-4 Standart uyumlu

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Voltajı	240V AC – 50-60Hz
Çıkış Voltajı	20-24Vdc ±%2
Çıkış Sayısı	2
Çıkış Akım	1 x 5A veya 2 x 2,5A
Yedek Besleme	2x 12V 7Ah
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~+55°C
Nem Bağı	≤95%
Boyut	310 x 305 x 105 mm
Koruma Sınıfı	IP30
Gövde-Renk	ABS – RAL7305

### SİPARİŞ DETAYLARI

- ▶ FF PSU2405 Harici Güç Kaynağı, 24VDC 5A
- ▶ AKU 12/7 x 2 Akü 12VDC / 7Ah