

FF OT500

INTELLIGENT ADRESLİ YANGIN ALARM DUMAN VE ISI DEDEKTÖR



EN54-29



ÜSTÜN ÖZELLİKLER

- ▶ Intelligent Adresli Yangın Alarm Duman / Isı Dedektörü
- ▶ Mikroişlemcili
- ▶ Kızılötesi çalışma prensibi
- ▶ Isı Artı ve Sabit Sıcaklık çalışma prensibi
- ▶ Non-polarized iki kablolu bağlantı
- ▶ Sıcaklık, nem ve toza karşı sensör arıza denetimi
- ▶ Kirlilik-Arıza Raporu
- ▶ EN54-29 Sertifikalı
- ▶ LPCB Onaylı
- ▶ CPR Belgeli

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Voltajı	18.5V~26V
Çalışma Akımı	≤0.3mA
Çalışma Alarm Akımı	≤0.8mA
LED gösterge	Kırmızı
LED Polling	Flash
Çalışma Sıcaklığı	-5°C~+50°C
Depolama Sıcaklığı	-5°C~+50°C
Nem Bağı	≤95%
Boyut	ø100 mm

SİPARİŞ DETAYLARI

- ▶ FF OT500 Intelligent Adresli Yangın Alarm Optik Duman ve Isı Dedektör
- ▶ FF BS500 FF O500 için Standart Soket
- ▶ FF LED LED İndikatör