

FF CF108

KONVANSİYONEL YANGIN ALARM PANELİ



 **Dedal** CE EN54-2 EN54-4

ÜSTÜN ÖZELLİKLER

- ▶ 4/8 Bölge Seçeneği
- ▶ Genel sesli alarm çıkışı
- ▶ Alarm ve arıza röle çıkışı
- ▶ 3 seviyeli kullanıcı erişim seviyesi imkanı
- ▶ Alarm verification
- ▶ Bölge tuşları ve bölge durum Ledleri
- ▶ Akıllı şarj özelliği sayesinde uzun akü ömrü
- ▶ Gece/Gündüz modu

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Gerilimi	230V AC
Çıkış Gerilimi	24V DC, 0.5A
Alarm Rölesi	24V 1A NC/NO
Arıza Rölesi	24V 1A NC/NO
Siren Çıkışı	1x24V DC, 0.5A
Nem Oranı	93% RH
Çalışma Sıcaklığı	-5°C ~ 40°C
Koruma Sınıfı	IP40
Güç Kaynağı	1x12V 7Ah Kurşun Asit Akü

SİPARİŞ ALTERNATİFLERİ

- ▶ FF CF104 4 Bölge Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli
- ▶ FF CF108 8 Bölge Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli